Structures de données champ_no_s et cham_elem_s

Résumé :

Ce document décrit les structures de données cham_no_s et cham_elem_s.

On donne également la liste des principaux utilitaires travaillant sur ces structures de données.

On définit deux nouvelles SD : cham_no_s et cham_elem_s qui contiennent les mêmes informations que les SD cham_no et cham_elem mais qui sont plus “simples” à manipuler dans le fortran.

Il existe des utilitaires permettant de transformer un cham_no en cham_no_s (et réciproquement) (de même pour les cham_elem).

Ces SD seront donc en général des SD temporaires permettant de travailler plus simplement.

Remarque importante :

> *Les SD cham_no_s et cham_elem_s ne sont pas aussi générales que les SD cham_no et cham_elem. Pour les cham_no_s, on ne décrit que les champs portés par les nœuds du maillage (et pas les éventuels nœuds tardifs), Pour les cham_elem_s, on ne décrit que les champs portés par les éléments finis dont la maille support est une maille du maillage (et non une maille tardive)*

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Table des Matières

1 SD cham_no_s....3
1.1 Contenu des OJB....3
1.2 Objet '.CNSK'....3
1.3 Objet '.CNSD'....3
1.4 Objet '.CNSC'....3
1.5 Objet '.CNSV'....3
1.6 Objet '.CNSL'....4
2 SD cham_elem_s....4
2.1 Description de la SD....4
2.2 Objet .CESK....4
2.3 Objet .CESD....5
2.4 Objet .CESC....5
2.5 Objets .CESL et .CESV....5
2.6 Exemple de boucle sur les valeurs d'un cham_elem_s....6
3 Routines utilitaires....6

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

1 SD cham_no_s

```
cham_no_s (K19)          ::= record

     ♦   '.CNSK'    : OJB   S V K8              long = 2
     ♦   '.CNSD'    : OJB   S V I               long = 2
     ♦   '.CNSC'    : OJB   S V K8              long = nb_CMP
     ♦   '.CNSV'    : OJB   S V R/C/I/...       long = nb_NOEUD*nb_CMP
     ♦   '.CNSL'    : OJB   S V L               long = nb_NOEUD*nb_CMP
```

1.1 Contenu des OJB

Cette SD sert à décrire un champ de grandeurs portées par les nœuds d'un maillage.

1.2 Objet '.CNSK'

'.CNSK'(1)	mailla : nom du maillage sous-jacent au cham_no_s.
'.CNSK'(2)	nomgd : nom de la grandeur associée au cham_no_s ('DEPL_R', 'SIEF_R', ...)

1.3 Objet '.CNSD'

'.CNSD'(1)	nb_NOEUD : nombre de nœuds du maillage sous-jacent.
'.CNSD'(2)	nb_CMP : nombre maximum des CMPS portées par les nœuds.

1.4 Objet '.CNSC'

'.CNSC'(icmp)	cmp_i : nom de la ième CMP du cham_no_s

Remarque :
L'ordre des CMPS dans .CNSC peut être quelconque. On n'est pas obligé de respecter l'ordre du catalogue des grandeurs. En revanche, les CMPS doivent faire partie des CMPS de la grandeur nomgd.

1.5 Objet '.CNSV'

Cet objet contient les valeurs du cham_no_s. Le type de ce vecteur JEVEUX (R/C/I/K8,...) est celui de la grandeur nomgd. Sa dimension est nb_NOEUD*nb_CMP; c'est-à-dire que tous les nœuds de maillage peuvent porter toutes les CMPS décrites dans .CNSC.

On accède à la ICMP-ème CMP du INO-ème NOEUD par la formule :

```
VALEUR(INO,ICMP)= .CNSV( (INO-1)*nb_CMP + ICMP)
```

Remarque :
La présence (ou l'absence) d'une CMP sur un NOEUD est indiquée via l'objet .CNSL (voir ci-dessous). Lors de la création d'un cham_no_s, ses valeurs non affectées sont en mises à "undef" pour mieux détecter leur usage illicite.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

1.6 Objet '.CNSL'

Cet objet contient des booléens indiquant la présence (ou l'absence) des valeurs du cham_no_s. Sa dimension est nb_NOEUD*nb_CMP; on s'y déplace de la même façon que dans l'objet .CNSV

On examine la présence de la ICMP-ème CMP du INO-ème NOEUD par la formule :

```
EXISTE(INO,ICMP)= .CNSL( (INO-1)*nb_CMP + ICMP)
```

2 SD cham_elem_s

2.1 Description de la SD

Cette structure de données permet de représenter les valeurs des champs discrétisés sur les mailles d'un maillage.

Plus précisément, l'accès à une valeur réelle (ou complexe, ...) du champ se fait en précisant :

- le numéro de la maille supportant l'élément fini (IMA),
- le numéro du point dans la maille (IPT),
- le numéro du sous-point dans le point (ISP) (ISP =1 en général),
- le numéro de la composante de la grandeur associée au champ (ICMP),

```
cham_elem_s (K19)                ::= record

    ♦  '.CESK'  : OJB   S V K8              long = 3
    ♦  '.CESD'  : OJB   S V I               long = 5 + 4*nb_MAILLE
    ♦  '.CESC'  : OJB   S V K8              long = nb_CMP
    ♦  '.CESV'  : OJB   S V /R/C/I/...      long = nbval
    ♦  '.CESL'  : OJB   S V L               long = nbval
```

2.2 Objet .CESK

.CESK(1)	mailla : nom du maillage sous-jacent au cham_elem_s.
.CESK(2)	nomgd : nom de la grandeur associée au cham_elem_s ('DEPL_R', 'SIEF_R', ...)
.CESK(3)	/'ELNO': champ connu aux nœuds des éléments, /'ELGA': champ connu aux points de Gauss des éléments, /'ELEM': champ constant par élément (on dira alors qu'il est connu au centre de gravité)

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2.3 Objet .CESD

.CESD(1)	nb_MAILLE : nombre de mailles du maillage sous-jacent.
.CESD(2)	nb_CMP : nombre de CMPS portées par les points. C'est la dimension de l'objet .CESC
.CESD(3)	nbptmx : maximum du nombre de points portés par les mailles
.CESD(4)	nbspmx : maximum du nombre de sous-points portés par les points des mailles
.CESD(5)	nucmpmx : numéro d'ordre le plus élevé des CMP possibles du cham_elem_s (dans l'ordre de l'objet .CESC)
.CESD(5+4*(ima-1)+1)	nbpt(ima): nombre de points de la maille ima.
.CESD(5+4*(ima-1)+2)	nbsp(ima): nombre de sous-points de la maille ima.
.CESD(5+4*(ima-1)+3)	nbcmp(ima): numéro maximum des CMPS portées par les sous-points des points de la maille ima.
.CESD(5+4*(ima-1)+4)	IAD(ima): IAD+1 est l'adresse dans les objets .CESL et .CESV de la 1ere CMP du 1er sous-point du 1er point de la maille ima (s'ils existent)

2.4 Objet .CESC

.CESC(icmp)	cmp_i : nom de la ième CMP du cham_elem_s

Remarque :

L'ordre des CMPS dans .CESC peut être quelconque. On n'est pas obligé de respecter l'ordre du catalogue des grandeurs. En revanche, les CMPS doivent faire partie des CMPS de la grandeur nomgd (exception faite de la grandeur VARI_R).

2.5 Objets .CESL et .CESV

Ces objets contiennent les valeurs du cham_elem_s (.CESV) et des booléens (.CESL) indiquant si ces valeurs ont été affectées (ou si elles sont indéterminées).

Le type JEVEUX (R/C/I/K8,...) de l'objet .CESV est celui de la grandeur nomgd.

La dimension de ces 2 vecteurs est nbval :

nbval est la somme sur toutes les mailles ima de nbpt(ima) * nbsp(ima) *nbcmp(ima)

pour accéder à la ICMP -ème CMP du ISP -ème sous-POINT du IPT -ème POINT de la IMA -ème MAILLE d'un cham_elem_s , on utilise la routine utilitaire CESEXI :

```
CALL CESEXI(STOP,JCESD,JCESL,IMA,IPT,ISP,ICMP,IAD)
```

où : JCESD et JCESL sont les adresses des objets .CESD et .CESL du cham_elem_s.
IAD est la "sortie" de cette routine.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

si IAD > 0 , cela veut dire que la composante recherchée existe dans le cham_elem_s. On peut alors la récupérer par : VALEUR = ZR(JCESV-1+IAD) (si le champ est réel).

si IAD < 0 , cela veut dire que la composante recherchée a une place possible dans le cham_elem_s mais qu'elle pas affectée actuellement. On peut alors affecter une valeur dans le cham_elem_s en faisant :

```
ZR(JCESV-1+IAD) = VALEUR
ZR(JCESL-1+IAD) = .TRUE.
```

si IAD = 0 , cela veut dire que la composante recherchée n'a pas de place possible dans le cham_elem_s. C'est à dire que l'une au moins des conditions suivantes est vérifiée :

```
IMA > nb_MAILLE
IPT > nbpt(IMA)
ISP > nbSP(IMA)
ICMP > nbcmp(IMA)
```

2.6 Exemple de boucle sur les valeurs d'un cham_elem_s

```
CALL JEVEUO(CES//'.CESD','L',JCESD)
CALL JEVEUO(CES//'.CESL','L',JCESL)
CALL JEVEUO(CES//'.CESV','L',JCESV)
NBMA = ZI(JCESD-1+1)
DO 40,IMA = 1,NBMA
   NBPT = ZI(JCESD-1+5+4* (IMA-1)+1)
   NBSP = ZI(JCESD-1+5+4* (IMA-1)+2)
   NBCMP = ZI(JCESD-1+5+4* (IMA-1)+3)
   DO 30,IPT = 1,NBPT
      DO 20,ISP = 1,NBSP
         DO 10,ICMP = 1,NBCMP
            CALL CESEXI(STOP,JCESD,JCESL,IMA,IPT,ISP,ICMP,IAD)
            IF (IAD.GT.0)  VALEUR = ZR(JCESV-1+IAD)
```

3 Routines utilitaires

.

CARCES	transformer une carte en un cham_elem_s
CELCES	transformer un cham_elem en cham_elem
CESCES	changer la discrétisation d'un cham_elem (ELNO/CART/ELGA)
CESCNS	transformer un cham_elem_s en un cham_no_s
CESCRE	créer un cham_elem_s
CESEXI	tester l'existence d'une CMP d'un point d'une maille d'un cham_elem_s
CESRED	"réduire" un cham_elem_s sur une liste de mailles et/ou une liste de CMPS.
CESTAS	"retasser" le contenu d'un cham_elem_s
CNOCNS	transformer un cham_no en cham_no_s
CNSCES	transformer un cham_no_s en cham_elem
CNSCNO	transformer un cham_no_s en cham_no
CNSCRE	créer un cham_no_s
CNSPRJ	projeter un cham_no_s sur un autre maillage
CNSRED	"réduire" un cham_no_s sur une liste de nœuds et/ou une liste de CMPS.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

COPISD	copier un cham_no_s ou un cham_elem_s
DETRSD	détruire un cham_no_s ou un cham_elem_s
IMPRSD	imprimer sur listing un cham_no_s ou un cham_elem_s

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)